

ATTL/BT-C

ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH PARA CARGAR CONFIGURACIONES

CONEXIONADO

El adaptador se conecta al conector de 10 pines del puerto TTL del controlador de ascensores.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta del puerto TTL del controlador.

Consumo: menor a 80 mA

Terminales en el puerto TTL:

- 3 TX transmisión de datos
- 4 MA
- 5 RX recepción de datos
- 6 +5V alimentación

ESPECIFICACIÓN

Interfaz Bluetooth a puerto TTL (5/0 Vcc) de un controlador. Compatible con los controladores de ascensor CEAxX que incluyen un puerto TTL. Se usa para comunicar el puerto TTL del controlador con los programas configuradores para dispositivos móviles.

